

Denne modellen kan kobles med 1-fas 230V C-sikring (treg) og 3-fas (400 volt TN-nett - se egne linjer)

**780-serien:**

<b>Montclair:</b> For å få mest mulig glede av badet anbefaler vi høyeste kurs for optimal drift.				
	<b>Type varmeelement</b>	<b>Alternativ tilkobling</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Kretskortinnstillinger</b>
Montclair:	5,5 kW	3-fas (400 volt TN-nett) 25 amp	Varmeelement og pumper kan brukes samtidig	Se brukermanual.
Montclair:	5,5 kW	40 amp eller 20 + 25 amp	Varmeelement og pumper kan brukes samtidig	Se brukermanual.
Montclair:	5,5 kW	25 amp	Alle pumper kan brukes samtidig. Varmeelementet slår seg automatisk av når pumpene startes.	Se brukermanual.
Montclair:	2,7 kW	3-fas (400 volt TN-nett) 16 amp	Varmeelement og pumper kan brukes samtidig	Se brukermanual.
Montclair:	2,7 kW	32 amp eller 16 + 20 amp	Varmeelement og pumper kan brukes samtidig	Se brukermanual.
Montclair:	2,7 kW	20 amp	Alle pumper kan brukes samtidig. Varmeelementet slår seg automatisk av når pumpene startes.	Se brukermanual.
Montclair:	2,7 kW	16 amp	Kun to av tre pumper kan brukes samtidig. Varmeelementet slår seg av når pumpene	Se brukermanual.